


Detector superficie PIR + sensor movimiento vía Wifi



Referencia	104315002
Descripción	Detector superficie PIR con sensor de movimiento vía wifi
Radio detección	Máx. 7M (<24°C)
Alimentación	5V / 1A
Ángulo detección	110°
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)
Tiempo encendido	Mín. ±2' Máx. ±1"
Orientable	Sí
Intensidad	120-130mA
Consumo stand-by	0.102mW
Funciona con	1 pila CR123 3V incluida
Pila reemplazable	Sí
Duración pilas	2500 veces aprox. (dependiendo del tipo de pila que se ponga)
Instalación	Con adhesivos o tornillos
Funciona con	Alexa / Google Home
Necesita Hub	No
Wifi	2.4GHz
Creación de diferentes escenas	Sí
Aviso	Con notificación
Temp. funcionamiento	-20°C +60°C
Material	Policarbonato
Altura instalación	2.5M
IP	IP50
Embalaje	50



 **FUNCIONA CON LA APP SMARTLIFE**



Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0